

B601


Centrale per portoni e cancelli scorrevoli a un motore con finecorsa



La centrale B601 è il risultato di molti anni di esperienza nel campo delle automazioni elettriche. E' concepita per rendere agevole installazione e i collegamenti dei cancelli e portoni scorrevoli con finecorsa apertura e chiusura. E' disponibile nella versione con o senza ricevitore Rolling Code.



B601



Caratteristiche Principali

- 4 modalità di funzionamento comando P/P
- Comando apertura parziale (pedonale)
- Spunto a inizio manovra
- Rallentamento a fine manovra
- Regolazione forza
- Segnalazione stato ingressi tramite Led
- Autodiagnosi funzionamento fotocellule
- Autodiagnosi circuito regolazione forza
- Elettroserratura (opzionale)

Versioni

B601 SK	Scheda di comando senza Box e senza ricevitore radio
B601 SKP	Scheda di comando senza Box, con ricevitore Rolling Code integrato
B601 B	Centrale di comando con Box, senza ricevitore radio
B601 BP	Centrale di comando con Box e con ricevitore Rolling Code integrato

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230Vac 50-60Hz
Potenza massima di uscita	350W / 0.5Hp
Regolazione di Forza	30% - 100%
Fusibili di protezione 230Vac	6A/T
Fusibili di protezione 24Vdc	1A/T
Uscita alimentazione di servizio	24Vdc 10W max
Lampeggiatore	230Vac 200W
Lampada spia cancello aperto	24Vdc 3W
Tempo preavvertimento	2.5s
Elettroserratura (opzionale)	12Vac 15W max
Tempo lavoro	3s - 80s
Tempo chiusura automatica	3s - 80s
Tempo di inversione	1.5s

