

B301

**Centrale per cancelli e portoni scorrevoli
230Vac/400Vac monofase/trifase**






Centraline progettate per soddisfare motorizzazioni monofasi o trifasi di grossa potenza o per uso intensivo, dove è richiesta una elevata qualità e funzionalità del prodotto.

Sono dotate di una moderna logica di comando (estraibile) che, grazie alla sua consolle e al display a Led di 4 digit, è possibile personalizzare per l'uso nelle più svariate applicazioni: porte sezionali lente, porte sezionali veloci, cancelli scorrevoli, ecc.

Le versioni /PU sono complete di blocco-porta lucchettabile, pulsanti di comando e fungo di arresto professionali. Sono costruite in conformità alle recenti norme europee.

La qualità costruttiva, tipica dei prodotti (marchio B&B-PROGET), ne garantisce l'affidabilità e la durata nel tempo.

B301



Caratteristiche Principali

- Scheda logica estraibile
- Comando dell'apertura e chiusura con un solo pulsante P/P
- Comando Apertura Pedonale (parziale) regolabile con apposito finecorsa
- Comando Apertura e Chiusura automatica tramite un orologio esterno
- Selezione remota della modalità automatica o manuale (Uomo Presente)
- Ingressi per i Finecorsa Apertura e Chiusura
- Chiusura automatica regolabile ed escludibile
- Chiusura automatica dopo 5s dal passaggio sulla fotocellula
- Segnalazione dello stato di tutti gli ingressi tramite Led
- Selezione del valore della tensione di alimentazione 230Vac/400Vac
- Connettore per innesto del ricevitore radio
- Autodiagnosi del funzionamento delle fotocellule
- Autodiagnosi del funzionamento interno
- Conta-manovre di serie
- 4 modalità di funzionamento del pulsante P/P e del comando radio selezionabili da dip-switch
- Uscita per lampeggiatore e luce di cortesia a 230Vac

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230Vac/400Vac 10% monofase/trifase
Potenza massima di uscita	3kW/4Hp a 400Vac 1,1kW/1,5Hp a 230Vac
Fusibili di protezione linea	max 6A/T 10x38
Tensione di uscita per i comandi	24Vac
Fusibili di protezione 24 Vac	1A/T
Lampeggiatore	230Vac 60W max
Luce cortesia	230Vac 60W max
Elettrofreno	24Vdc 1A
Uscita secondo canale radio	no 24Vac/Vdc 1A
Tempo lavoro	1s 150s
Tempo preavviso	0.1s 15s
Tempo inversione	0.1s 15s
Tempo chiusura automatica	1s 300s
Tempo luce cortesia	1s 300s

